

Guia de sinalizações visuais e sonoras

UPR04

SAC24

Violação de áreas de inclusão ou exclusão

Bip prolongado, facilmente distinguível dos demais bips da tornozeleira.



Luz verde

Comunicação

Piscando x1. Tudo OK! Comunicação normal com os servidores do SAC24.

Piscando x2. Equipamento conectando aos servidores.

Piscando x3. Equipamento conectando à rede de telefonia celular.

Piscando x4. Sem registro de rede nas operadoras.

Caso este estado persista a UPR04 armazenará as informações coletas em sua memória, e o monitorado deverá procurar uma área com cobertura de celular para descarregar as informações no sistema SAC24.

Luz Vermelha

Nível de bateria

Apagado. Tudo OK! Bateria no nível normal ou com carga completa (no caso de estar conectada na tomada).

Piscando 1x. Bateria recarregando.

Piscando 2x. Bateria baixa! Bip+vibração a cada 5 min.

É necessário fazer a recarga da UPR04. Deve-se recarregar o equipamento por 3 horas, até que a luz vermelha apague, indicando a recarga completa.

Piscando 4x. Recarga suspensa (rSus).

Verificar a conexão com a fonte. Trocar a tomada da recarga, retirando qualquer adaptador ou extensão ligados à fonte de recarga da UPR04.

Luz roxa

Chamada para contato

Apagado. Nenhuma chamada aberta.

Piscando x2. Chamada aberta. Bip+vibração a cada 5 min.

O monitorado deve entrar em contato com a Central ou com o responsável pelo seu monitoramento.

Luz branca

Modo pânico

Apagado. Modo pânico desativado.

Piscando x6. Modo pânico ativo.

Para ativar e desativar a função Pânico, é necessário pressionar por 3 segundos o botão na parte traseira da UPR04. Ao ativar ou desativar a função Pânico, a UPR04 emitirá 3 bips+vibração.



Aproximação do agressor

Área de proteção móvel

Caso o agressor ultrapasse o limite de aproximação da vítima, será gerada violação no sistema SAC24 e alertas no equipamento:

Bips+vibrações constantes, com intervalo programado, enquanto durar a violação. A vítima receberá um SMS no celular cadastrado, informando da aproximação detectada.